

MICRÓFONO DE MANO



4E-FMTC

Pupitre microfónico de emergencia, para instalar en pared o sobremesa. Desde el micrófono flexo y la pantalla táctil se gestionan las 255 zonas de megafonía, para envío de mensajes en directo y de mensajes pregrabados, así como otras funciones como la asignación de programas musicales. El micrófono de mano tras la tapa transparente es de uso exclusivo en caso de incendio y sólo para personal autorizado. Su uso activa automáticamente el modo de emergencia y como equipo que cumple la normativa EN 54, tanto micrófono, pulsador para hablar (PTT) y comunicaciones están supervisados.

El equipo se conecta al equipo principal con cable FTP CAT5e o superior a una distancia de hasta 250 m, y puede encadenarse (entrada-salida) con otros pupitres microfónicos.



Nº de zonas	255
Pulsadores (configurables)	selección de zona/grupo, fuentes, eventos, histórico de fallos o de eventos
Indicadores	POWER / FAULT / EVAC / BUSY
Alimentación	24 V CC (vía L-Net) / 180 mA máx
Respuesta en frecuencia	100 Hz ~ 12 kHz
Procesado de audio	Muestreo a 24 kHz, compresión ADPCM
Interfaz de red local (L-Net)	FTP CAT5e o superior, RJ45, hasta 250 m Hasta 8 pupitres por enlace L-Net (daisy-chain) Hasta 16 pupitres por sistema
Acabado	Acero y ABS
Montaje	Sobremesa y pared (soporte incluido)
Dimensiones	Base: 60 x 260 x 210 mm, flexo: 315 mm
Peso	1850 g